

CAFETEIRA BCF19**SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)**

Cafeteira Britânia Inox 18 Cafezinhos Jarra de Vidro 550W

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

18 Cafezinhos	Jarra de vidro	Acabamento em inox
APELO	BENEFÍCIO	
18 Cafezinhos	Ideal para aquele cafezinho a qualquer hora do dia	
Jarra de vidro	Facilidade para limpeza, sem deixar odores ou resíduos. Pode ser levada à mesa	
Acabamento em inox	Além de embelezar sua cozinha, é mais resistente e sofisticada	
Sistema corta-pingos	Permite a retirada da jarra enquanto o café está sendo preparado.	
550W de potência	Proporciona um preparo rápido e eficiente	
Porta filtro removível	Mais prático, garante uma limpeza descomplicada	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Prepara 18 cafés;
- Jarra de vidro;
- Acabamento em aço inox;
- Porta filtro removível;
- Filtro removível, fácil de limpar.
- Colher medidora;
- Sistema corta-pingos;
- Reservatório com capacidade de 720ml
- Base antiderrapante

LEGENDA TÉCNICA:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	Colher dosadora
Cor produto	Preto
Material / composição	Plástico, aço e vidro
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	75cm
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	3 Pinos

Garantia:		1 ano		Número de Desenho:				8178-00-00			
Dados Energéticos			Informações Logísticas						Informações Fiscais		
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código Outlet	Código Saldão	Código de Barras		IPI (%)	7,8		
						Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	16		
								ICMS (%)	Importado		
								Origem NF	Classific ação (NCM)	Ex tarifário	
127V	550	0,55	063901130	063901130 OUT	063901130 SLD	7891356116209	17891356116206	Joinville	8516.71. 00	N/A	
220V	550	0,55	063902130	063902130 OUT	063902130 SLD	7891356116216	17891356116213				
Embalagem		Peso*	Dimensões* (mm)			Volume*	Qtd e	Empilha mento	Descrição do Produto NF		
		(Kg)	Alt.	Larg.	Prof	(m ³)			CAFETEIRA BCF19 127V/220V		
Produto		0,93	275	149	195	0,008	1	1			
Cx. unitária		1,05	279	219	157	0,0096	1	6			
Cx. máster		7	294	486	453	0,068	6	8			

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

SELOS DE CONFORMIDADE



Revisão	Data	Motivo da alteração