


PH91 Rádio AM/FM Estéreo com CD Player e MP3

CARACTERÍSTICAS ⁽¹⁾	IMAGEM ⁽²⁾
<ul style="list-style-type: none"> Reproduz CD CD-R/RW MP3; Entrada auxiliar de áudio estéreo (P2); Saída de Fone de Ouvido (P2) Rádio AM/FM estéreo; Display Digital; Funções RANDOM PROG REPEAT; Reforço de graves; Antena telescópica retrátil. Alimentação AC / DC. 	
	Cor⁽³⁾: Preto e prata

APELO COMERCIAL ⁽⁴⁾	BENEFÍCIOS ⁽⁵⁾
Função Bass Boost	Reforço de sons graves
Entrada auxiliar de áudio estéreo	Permite reproduzir músicas direto do MP3 / MP4 Player
Função Random	Reproduz aleatoriamente as músicas do disco
Função Prog	Permite programar série de músicas a serem ouvidas.
Função Repeat	Repete uma ou todas as músicas do disco
Alça para transporte	Maior facilidade no manuseio
CD Player compatível com CD / CD-R/RW / MP3	Reproduz músicas no formato MP3
Acessórios⁽⁶⁾:	Manual de instruções; certificado de garantia; cabo de força.

LEGENDA TÉCNICA ⁽⁷⁾	
- AC: via rede elétrica 127 / 220 V;	- DC: 12 V (8 x 1,5V pilhas tamanho "C").

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ⁽⁸⁾			INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS ⁽⁹⁾			INFORMAÇÕES FISCAIS ⁽¹⁰⁾	
Tensão (V)	Potência (W)	Consumo (KWh)	Código Comercial	Código de Barras EAN-13		IPI (%)	20%
Bivolt	3,2 RMS	0,0125	056603061	Cx. Unitária	Cx. Master	Origem NF	Classificação
	Garantia:	6 meses		7891356030239	7891356030246	Joinville	8527.13.00
				Código DUN-14	17891356030236	Descrição do Produto NF	

EMBALAGEM ⁽¹¹⁾	PESO* (Kg)	DIMENSÕES* (mm)			VOLUME* (m ³)	QTDE
		Alt.	Larg.	Prof.		
Aparelho	1,66	153	286	217	0,009	01
Aparelho 2	1,66	205	286	217	0,013	01
Cx. unitária	1,99	173	315	240	0,013	01
Cx. máster	12,79	547	498	335	0,091	06

AUDIO PH91

* Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%.

Revisão	Data	Motivo da alteração
01	31-05-2010	Revisar pesos e medidas por Joinville – Maria