

### PARAFUSADEIRA PPF120MF




#### SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Parafusadeira Philco Force PPF120MF 3 em 1 1500RPM

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Área magnética para suporte de parafusos na superfície	23 Posições de torque	3 em 1
APELO	BENEFÍCIO	
Bateria de Lítio	Bateria de 12 V e 1500mAh	
Área magnética para suporte de parafusos na superfície	Maior praticidade no dia a dia	
23 controles de torque	(20 Nm) + Furadeira com ou sem impacto	
Produto 3 em 1	Parafusadeira, Furadeira, Furadeira com Impacto	
Mandril de 10mm	De aperto rápido, é fácil de encaixar e desencaixar a broca	
Speed control	Gatilho com velocidade variável	
Acompanha 15 acessórios	6 brocas para madeira (1,5mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm e 6mm)	
Empunhadura de borracha	Maior firmeza no manuseio	
Indicador de nível de bateria	Acompanhe enquanto realiza seu trabalho	



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Função parafusadeira, furadeira e furadeira com impacto.
- Bateria de Lítio 12V 1500mAh;
- Carregador bivolt automático;
- 23 posições de torque na função parafusadeira;
- Torque máximo de 20Nm;
- Gatilho de acionamento com velocidade variável (speed control);
- 2 opções de velocidade. Velocidade 1 até 400RPM e velocidade 2 até 1500RPM;
- 21000 impactos por minuto na função furadeira com impacto;
- Reversão de rotação;
- Trava de segurança contra acionamento acidental;
- Mandril de aperto rápido de 10mm (3/8"). Ajuste de 0,8mm até 10mm;
- Pega emborrachada;
- Presilha para pendurar no cinto;
- Área magnética, server como suporte para bits, parafusos entre outras peças metálicas;
- Lanterna Led para auxiliar nas montagens;
- Acompanha maleta com acessórios:
- Indicador de carga de bateria;


### LEGENDA TÉCNICA:

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 brocas para madeira (4mm, 5mm, 6mm, 7mm e 8mm);</li> <li>• 5 brocas para alvenaria (4mm, 5mm, 6mm, 7mm e 8mm);</li> <li>• 5 brocas para metal de aço rápido (4mm, 5mm, 6mm, 7mm e 8mm);</li> <li>• 3 brocas chatas para madeira (12mm, 16mm e 20mm);</li> <li>• 4 soquetes para parafusos hexagonais (6mm, 8mm, 10mm e 12mm);</li> <li>• 5 bits de 25mm com ponta Fenda;</li> <li>• 5 bits de 25mm com ponta Philips;</li> <li>• 7 bits de 25mm com ponta Allen (hexagonal);</li> <li>• 7 bits de 25mm com ponta Torx;</li> <li>• 2 bits prolongados de 110mm (1 ponta Philips e 1 ponta Fenda);</li> <li>• 1 bit alongador;</li> <li>• Presilha para cinto</li> <li>• Maleta para guardar os acessórios e o aparelho.</li> </ul>
Cor produto	Azul
Material / composição	Metal, plástico e borracha;
Capacidade total e útil	N/A
Tamanho do cordão	Cordão do carregador 1m
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2

<b>Garantia:</b>		01 Ano	<b>Número de Desenho:</b>			11355-00-00			
<b>Dados Energéticos</b>			<b>Informações Logísticas</b>				<b>Informações Fiscais</b>		
Tensão (V)	Corrente (A)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	5,2		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	18		
						ICMS (%)	Importado		
Bivolt	0,75A	0,009	051103032	7891356119200	17891356119207	Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
						Joinville	8467.29.92	N/A	
<b>Embalagem</b>		<b>Peso*</b>	<b>Dimensões* (mm)</b>			<b>Volume*</b>	<b>Qtd e</b>	<b>Descrição do Produto NF</b>	
		<b>(Kg)</b>	<b>Alt.</b>	<b>Larg</b>	<b>Prof.</b>	<b>(m³)</b>	<b>Empilhamento</b>		
Produto		1,80	220	200	75	0,003	1		
Produto com Maleta + Acessórios		2,71	300	330	115	0,011	1		
Cx. Unitária		2,80	300	330	115	0,011	1	9	


**PARAFUSADEIRA PPF120MF**



Cx. máster	17,62	320	680	345	0,075	6	9	
------------	-------	-----	-----	-----	-------	---	---	--

\*As dimensões das embalagens têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

\*\*O peso dos produtos de até 1 kg tem uma tolerância de  $\pm 10\%$ . O peso dos produtos acima de 1 kg tem uma tolerância de  $\pm 5\%$ .



### SELOS DE CONFORMIDADE

Não aplicado para este modelo

Revisão	Data	Motivo da alteração
00	08/11/2023	Novo desenvolvimento
01	13/08/2024	Alterar "Carregador bivolt automático 1a" para 0.75a – Alterar foto para produto com novo design de mandril