



### PARAFUSADEIRA PPF12M




#### SUGESTÃO NOME E-COMMERCE (máx. 60 caracteres)

Parafusadeira Philco Force PPF12M Speed Control 1300mAh

#### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Bateria de 12 V	Área magnética para suporte de parafusos na superfície	2 em 1 – Parafusadeira e Furadeira
APELO	BENEFÍCIO	
Bateria de Lítio	Bateria de 12 V	
Área magnética para suporte de parafusos na superfície	Maior praticidade no dia a dia	
Produto 2 em 1	Parafusadeira e Furadeira	
Mandril de 10mm	de aperto rápido, é fácil de encaixar e desencaixar a broca	
Speed control	Gatilho com velocidade variável	
Acompanha 15 acessórios	<b>6 brocas para metal (1,5mm; 2,0mm; 3mm; 4mm; 5mm e 6mm)</b> 4 Bits Philips de 25mm 2 Bits Fenda de 25mm 1 Extensor 1 Presilha para cinto 1 Maleta	
Empunhadura de borracha	Maior firmeza no manuseio	
Indicador de nível de bateria	Acompanhe enquanto realiza seu trabalho	



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funções parafusadeira e furadeira;
- Bateria de Lítio 12V 1500mAh recarregável;
- Carregador bivolt automático 500mA
- 23 posições de torque na função parafusadeira;
- Gatilho de acionamento com velocidade variável (speed control);
- Velocidade de até 800RPM;
- Reversão de rotação;
- Trava de segurança contra acionamento acidental;
- Mandril de aperto rápido de 10mm (3/8"). Ajuste de 0,8mm até 10mm;
- Pega emborrachada;
- Presilha para pendurar no cinto;
- Área magnética, serve como suporte para bits, parafusos entre outras peças metálicas;
- Lanterna Led para auxiliar nas montagens;
- Acompanha maleta com acessórios:
- Indicador de carga de bateria;

## LEGENDA TÉCNICA:

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Acessórios	4 bits Philips de 25mm, 2 bits fenda de 25mm, 1 extensor, 6 brocas para metal (1.5mm; 2.0mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm) 1 presilha para cinto e maleta.
Cor produto	Azul
Material / composição	N/A
Capacidade total e útil	Metal, plástico e borracha;
Tamanho do cordão	Cordão do carregador 1m
Tomada (A)	10A
Pinos (2 ou 3)	2


<b>Garantia:</b>		01 ano	<b>Número de Desenho:</b>		11246-00-00				
<b>Dados Energéticos</b>			<b>Informações Logísticas</b>			<b>Informações Fiscais</b>			
Tensão (V)	Corrente (A)	Consumo (kWh)	Código Comercial	Código de Barras		IPI (%)	5,2		
				Cx. Unitária (EAN-13)	Cx. Master (DUN-14)	I.I.(%)	18		
						ICMS (%)	Importado		
						Origem NF	Classificação (NCM)	Ex tarifário	
Bivolt	0,5	0,008	051103029	7891356119125	17891356119122	Joinville	8467.29.92	N/A	
<b>Embalagem</b>	<b>Peso*</b> (Kg)	<b>Dimensões* (mm)</b>			<b>Volume*</b> (m <sup>3</sup> )	<b>Qtd e</b>	<b>Empilhamento</b>		<b>Descrição do Produto NF</b> <b>PARAFUSADEIRA PPF12M</b>
		<b>Alt.</b>	<b>Larg</b>	<b>Prof.</b>					
Produto	1,140	210	195	80	0,00328	1			
Cx. unitária	1,760	235	270	100	0,00635	1			
Cx. máster	11,000	252	600	280	0,04234	6			

\*As dimensões das embalagens têm uma tolerância de  $\pm 3\%$ .

\*\*O peso dos produtos de até 1 kg tem uma tolerância de  $\pm 10\%$ . O peso dos produtos acima de 1 kg tem uma tolerância de  $\pm 5\%$ .

## SELOS DE CONFORMIDADE

Não aplicável para este modelo.



Revisão	Data	Motivo da alteração
00	13/12/2023	Novo desenvolvimento
01	19/01/2024	Revisão de acordo com propriedades de broca,
02	12/04/2024	Atualização de pesos e medidas conforme inspeção Brasil
03	16/07/2024	Atualização da foto do produto (mandril com outra estética) e alteração da capacidade de bateria (de 1300mAh para 1500mAh)